

# KOBRA EB

## Vedligeholdelses skema



Scan for  
vedligeholdelses  
video



### Daglig tjekliste



1. Bring maskinen til et egnet affalds deponeringssted.



2. Ryst filteret ved hjælp af håndtaget.



3. Fjern opsamler beholderen og tøm det opsamlede affald ud.



4. Undersøg og rengør børsterne. Sørg for at der ikke er snor eller ståltråd viklet rundt om børsterne og at børsterne er intakte.



5. Monter opsamler beholderen igen.



6. Kontroller batteriets opladningsniveau og oplad det om nødvendigt.



7. **Når opladningen er færdig**, skal du kontrollere vand niveauet i batteriet og om nødvendigt påfylde destilleret vand (kun for blybatterier).



### Ugentlig skema



1. Undersøg støvkapperne for slid eller skader.



2. Kontroller tilstanden af hoved- og sidebørsterne. Juster eller udskift dem om nødvendigt.



3. Kontroller at filteret er intakt.

Hvis nogen af disse dele er slidte eller beskadigede, skal de udskiftes eller teknisk assistance kontaktes.

